

Akku-Freischneider

DUR369LZ

2x18V • 1.000 W • 43 cm

Akku-Freischneider mit 2 x 18 V-Motor. Schnittkreis mit Fadenkopf 43 cm.

Akku-Freischneider mit 3-stufiger Drehzahleinstellung. Leistungsstarker 1.000 Watt-Motor. Inklusive Fadenkopf, Metall-, Kunststoffmesser. Mit Rundgriff. Mit ADT zur automatischen Drehzahlregulierung und AFT zum Stopp des Motors beim Blockieren des Werkzeugs.



Technische Details

Li-Ion Akku 18 V	-
Akkuspannung	2 x 18 V
Leerlaufdrehzahl	0 - 4600 / 5500 / 7000 min ⁻¹
Schnittkreis	255 / 305 / 430 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	5,7 - 6,3 kg
Messer	✓
Akkuschutzsystem	✓
Schallleistungspegel (L _{WA})	90 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Produktabmessung (L x B x H)	1846 x 400 x 269 mm
Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem LXT	✓
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Bohrung	25,4 mm

EAN 0088381889971

Link zur Produktseite - www.makita.de

Spezifikationen

- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

125520-4

Schultergurt



197993-1

2-Fadenkopf Tap&Go



198383-1

Messerkopf Kunststoff



831304-7

Zubehörtasche



D-66064

Grasschneideblatt



Optionales Zubehör

125520-4

Schultergurt



191D89-4

2-Fadenkopf Tap&Go



197993-1

2-Fadenkopf Tap&Go



198383-1

Messerkopf Kunststoff



199868-0

Messerkopf Kunststoff



831304-7

Zubehörtasche



D-66058

Grasschneideblatt



D-66064

Grasschneideblatt



Service